

# Інтелектуальний передавач Deye (TX)

SUN-SMART-TX01



## Широка сумісність

- Безшовна інтеграція з усіма гібридними інверторами Deye



## Безшовна інтеграція

- Підтримка 10 інтелектуальних вимикачів/розеток, 2 трансформаторів струму (СТ) та 1 зарядної станції для електромобілів



## Зв'язок LoRa

- Низька затримка
- Зв'язок на великій відстані
- Робота в автономному режимі



## Просте налаштування

- Просте встановлення
- Швидке сполучення з гібридними інверторами Deye

| Модель                                       |                                 | SUN-SMART-TX01 |
|----------------------------------------------|---------------------------------|----------------|
| Електричні параметри                         |                                 |                |
| Вхідна напруга                               | 5 В постійного струму           |                |
| Зв'язок                                      |                                 |                |
| Режим зв'язку                                | LoRa                            |                |
| Дальність зв'язку                            | ≈200м (за відсутності перешкод) |                |
| Базові параметри                             |                                 |                |
| Діапазон робочої температури                 | -40 ... +60°C                   |                |
| Допустима вологість навколишнього середовища | 0-100%                          |                |
| Ступінь захисту, забезпечувана корпусом (IP) | IP20 (IP65 після встановлення)  |                |
| Допустима висота над рівнем моря             | ≤4000                           |                |
| Габарити виробу (Ш×В×Г)                      | 137.8х31.3х31.3мм               |                |
| Маса                                         | 45.8г                           |                |
| Гарантія                                     | 5 років                         |                |
| Стандарт                                     | IEC/EN 62368-1                  |                |
| Параметри LoRa                               |                                 |                |
| Діапазон частот                              | 863МГц-870МГц                   |                |
| Антенa                                       | Вбудована                       |                |
| Коефіцієнт підсилення антени                 | 0.56дБi                         |                |